

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ HU 300

HU 300	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	XX	XXX	XXX
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ									
	HU0								
ДИАПАЗОН									
5000 psi		P5K0							
6000 psi		P6K0							
10000 psi		P10K							
15000 psi		P15K							
другой (указать при заказе)		9999							
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ									
4...20 мА / 2-х пров.			1						
4...20 мА / 2-х пров. / 0ЕхII/СТ4			E						
0...5В/3-х пров.			4						
3мВ / В			V3						
Другой (указать при заказе)			9						
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ									
0,25%				5					
Другая (указать при заказе)				9					
0,25 с протоколом				R					
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
MIL- / Bendix (6-pin) тип RT02_E10-6P-023					B20				
Другое (указать при заказе)					999				
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
WECO 2" 1502						HU0			
WECO 2" 2002/2202						HU1			
Другое (указать при заказе)						999			
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА									
Нержавеющая сталь 1.4548 (17-4PH)							78		
Другое (указать при заказе)							99		
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ									
Нержавеющая сталь 1.4548 (17-4PH)								Z8	
Другое (указать при заказе)								99	
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ									
Нет									00R
По характеристикам заказчика									999

Пример

HU 300 HU0-P5K0-1-5-B20-HU0-78-Z8-00R

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МЕХАНИЧЕСКИЕ	ПРОЧЕЕ
Доп. эл. розетки	Приварные адаптеры	Блоки питания
Доп. кабели		Индикаторы

Подробнее ознакомиться с полным перечнем аксессуаров и их характеристиками Вы можете на сайте <http://www.bdsensors.ru> в разделе [Принадлежности](#)